



Program diagram

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil	Comment
001	I1	I2				[MA ()	Start/Stopp
002	MA						
003	MA	t4				TT1 ()	Timere som starter hverandre
004	T1					TT2 ()	
005	T2					TT3 ()	
006	T3					TT4 ()	
007	MA	t1				[M1 ()	M1 angir sekvens 1
008	T1	t2				Sekvens 1 [M2 ()	M2 angir sekvens 2
009	T2	t3				Sekvens 2 [M3 ()	M3 angir sekvens 3
010	T3	t4				Sekvens 3 [M4 ()	M4 angis sekvens 4
011	M1					Sekvens 4 [Q1 ()	Rødt i sekvens 1 og 2
012	Sekvens 1 M2					Rødt	
013	Sekvens 2 M2					[Q2 ()	Gult i sekvens 2 og 4
014	Sekvens 2 M4					Gult	
015	Sekvens 4 M3					[Q3 ()	Grønt i sekvens 3
	Sekvens 3					Grønt	